



Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 11:24

Link do produktu: <https://pajm.pl/fh3001r-agregat-pradotworczy-fogo-2-5-kw-230v-z-avr-z-silnikiem-honda-fh-3001-r-gratis-p-1968.html>



FH3001R Agregat prądowórczy FOGO 2,5 kW 230V z AVR z silnikiem Honda FH 3001 R + GRATIS*

Dostępność

[Na zamówienie, zapytaj o czas realizacji.](#)

Numer katalogowy

FH3001RA

Kod producenta

FH3001RA

Producent

Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

W agregatach FOGO z silnikami benzynowymi stosowane są wyłącznie profesjonalne silniki dla wymagających odbiorców. Zarówno silniki **B&S Vanguard**, jak i **Honda**, objęte są rozszerzoną **trzyletnią gwarancją dla przedsiębiorców i konsumentów**. Stosowane w nich silniki spełniają europejskie normy emisji spalin EURO 2 oraz najbardziej restrykcyjne amerykańskie CARB 3 oraz EPA 3. Gwarancja na silniki Honda obejmuje 28 państw UE a także Islandię, Norwegię, Szwajcarię, Ukrainę i Turcję.

Agregaty prądowórcze na ramie to urządzenia o prostej konstrukcji, w której zespół prądowórczy jest zamontowany na stelażu rurowym, pełniącym funkcję ochronną oraz umożliwiającym łatwe przenoszenie.

Parametry techniczne:

Moc znamionowa 2,5 kVA / 2,5 kW
Prąd znamionowy 10,9 A
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50 Hz
Moc akustyczna Lwa 96 dB (A)
Wymiary dł. x szer. x wys. 650x470x510 mm
Ciężar 43 kg

Prądnica:

Typ synchroniczna
Stopień ochrony IP 23

Silnik:

Typ HONDA GX 200
Moc przy 3000 obr. / min. 3,9 kW
Rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa 95
pojemność zbiornika paliwa 3,3 l
Zużycie paliwa 1,4 l/h
Czas pracy bez tankowania 2,3 h
Olej silnikowy SAE 10W-30
Pojemność miski olejowej 0,6 l
Rozruch rewersyjny linką

Wyposażenie:

Gniazdo 16 A 1-fazowe 2 szt
Gniazdo 32 A 1-fazowe -
Wyłącznik termiczny TAK
Wyłącznik nadprądowy -
Licznik czasu pracy OPCJA - N° 810006
Akumulator rozruchowy -
Wyłącznik przy braku oleju TAK



Zestaw uziemiający OPCJA - № 460001
Wyłącznik różnicowo-prądowy OPCJA - № 460116
Zestaw eksploatacyjny OPCJA - № 460055
Zestaw transportowy OPCJA - № 411000
Zbiornik paliwa 20 l -
Wąż do spalin 2,5 m Ø 50 mm OPCJA - № 411002
Adapter wąż / tłumik silnika OPCJA - № 411020
Automatyka z układem SZR -
Elektroniczny regulator napięcia AVR TAK

W skład dostawy wchodzi:

Agregat - informujemy, że w związku z ciągłym ulepszaniem produktów przez firmę FOGO, zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od stanu rzeczywistego.

GRATIS* Olej do silnika, w ilości koniecznej do jego pierwszego zalania

Instrukcja obsługi

Gwarancja

UWAGA: Skorzystaj z usługi przedsprzedażnego przeglądu, chcesz wiedzieć więcej kliknij w nasze logo:

Warunki gwarancji:

Silnik:

Konsument 36 miesięcy

Przedsiębiorca 36 miesięcy

- **Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku** (Kliknij w logo 3 year warranty)

Prądnica:

Konsument 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36*

Przedsiębiorca 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36*

*Warunkiem jest podpisanie i odesłanie kopii otrzymanej karty gwarancyjnej do firmy FOGO

Wyjaśnienia zakresu wyposażenia:

Tak, lub podana ilość, agregat jest w to wyposażony

- Nie ma możliwości zastosowania tego rozwiązania w tym agregacie

OPCJA - jest możliwość zastosowania tego rozwiązania za dopłatą, jeśli chcesz znać cenę wybranej opcji zadaj nam pytanie, podając jej numer.

SŁOWNIK:

Wyjaśnienie skrótów w oznaczeniach produktów FOGO:

F - oznaczenie producenta "FOGO"

H - producent silnika "HONDA"

M - producent silnika "MITSUBISHI"

V - producent silnika "B&S" linia VANGUARD

E - agregat wyposażony w elektryczny rozruch

R - agregat z AVR (system stabilizacji napięcia), dla agregatów z gniazdem 400V stabilizacja na wszystkich 3 fazach

C - agregat zabudowany / wyciszony

S - agregat z modułem spawalniczym

UWAGA! oznaczenie dla prądu trójfazowego 1 kVA = 0,8 kW np.: agregat FH7000 > 3~ / 7kVA = 5,8 kW

Chcesz wiedzieć jak dobrać agregat zapraszamy do naszego poradnika:

[PORADNIK](#)

UWAGA NA PODRÓBK! FOGO !!!!

Ostrzegamy, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się podróbki agregatów przenośnych naszej marki (w szczególności FH7001).

Podrobione urządzenia wyposażone są w nieoryginalne silniki!

Nieudolnie naśladują technologię, kolorystykę, motywy wzornicze, oraz logotypy wykorzystywane w produkcji agregatów Fogo.

UWAGA! Pojawiły się kolejne podróbki agregatów marki Fogo

Po raz kolejny jesteśmy zobowiązani ostrzec Państwa przed podróbkami agregatów produkcji Fogo.

Podrobione urządzenia w prymitywny sposób naśladują technologię, wzornictwo, kolorystykę,

a także wzorec logotypowy stosowane w procesie produkcji agregatów Fogo.

Ostrzegamy: oszuści nadal sprzedają podróbki agregatów marki FOGO!



Od oryginału produkcji FOGO różni je niemal wszystko: wzornictwo, podzespoły niewiadomego pochodzenia, jednak przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowania i jakość wykonania.

Podróbki pochodzą najczęściej z Chin, a ich podobieństwo do oryginału polega głównie na:

- zastosowaniu czerwono-szarej kolorystyki,
- umieszczeniu naklejki z logo "FOGO",
- oznaczeniu nazwą konkretnego modelu np. "FH7001".

Tego typu agregaty prądotwórcze nie mają nic wspólnego z oryginalnymi produktami FOGO.

Oryginalne produkty FOGO cechuje nowoczesny design, markowe podzespoły, poświadczony normami poziom bezpieczeństwa eksploatacyjnego, co gwarantuje najwyższą jakość wykonania.

Warto zauważyć, że pirackie produkty charakteryzuje krótka żywotność, zawodność, a także niski poziom zastosowanych zabezpieczeń, co sprawia, że stanowią one realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia użytkownika. Ponadto produkty nieoryginalne, nie kwalifikują się do naprawy ze względu na brak części zamiennych.

Najlepszą ochroną przed oszustami jest zaopatrywanie się w produkty firmy FOGO poprzez sieć dealerów, którzy gwarantują kompetentne doradztwo, fachowy serwis i najwyższą jakość produktów. Dokonując zakupu u dealera, mamy pewność nabycia oryginalnego urządzenia marki FOGO, które zawsze prezentuje jakość na światowym poziomie.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że firma FOGO walczy z piractwem przemysłowym, a każdy jego ujawniony przypadek ściga karnie.