

Model

**Agregat zmiennofazowy - PGG11000E-E3****PARAMETRY EKSPLOATACYJNE****PARAMETRY EKSPLOATACYJNE**

Rodzaj paliwa	Pb95
Napięcie znamionowe	230V / 400V
Moc maksymalna 3~	10.6 kVA / 8.5 kW
Moc znamionowa 3~	10.0 kVA / 8.0 kW
Prąd znamionowy 3~	14.4 A
Moc maksymalna 1~	8.5 kVA / 8.5 kW
Moc znamionowa 1~	8.0 kVA / 8.0 kW
Prąd znamionowy 1~	34.8 A
Częstotliwość	50 Hz
Pojemność akumulatora	-
System rozruchu	Rozruch ręczny + elektryczny
Pojemność zbiornika paliwa	25 l
Czas pracy na pełnym zbiorniku przy 100% obciążenia	8 h
Wymiary całkowite	681x546x550 mm
Waga netto	≤89 kg